

DX_ANTENNE TERMINATOR

Dansk design og produktion!

Frekvensområde:	Ingen specifik begrænsning
Antennetilslutninger:	200 Ohm og 470 Ohm
Beskyttelse af indgange:	CG75 Keramisk transient absorber over hver tilslutning
Tilslutning antenne og jord:	3 x M5 rustfri bolt med vingemøtrik
Jordledning:	Spiralformet jordspyd med ledning, med M5 hulkabelsko
Boks materiale:	ABS IP67 med integreret pakning i låg
Mål, L x B x H:	65 x 68 x 38 mm, eks. stik og bolte
Vægt:	120 g.

Pris per 14.11.2023: **DX_Antenne Terminator, DKK 269,-**
 DX_Jordspyd m. ledning og kabelsko, DKK 59,-
 Priser er plus forsendelse!

Bestilling/Køb: Via mail til oz0pc@oz0pc.dk

Produkt Beskrivelse:

DX_Antenne Terminator er designet til, sammen med *DX_Antenne Adapter*, at sikre optimal funktion for den valgte tråd, såfremt man primært vil lytte i trådens retning, og have så ensartet gain forhold gennem båndet, idet tråden hermed bliver retningsbestemt i den retning som tråden "peger" mod termineringen, og vil kunne have en grad af dæmpning i modsat retning.

NOTE:

En utermineret tråd vil have varierende impedans, op og ned i frekvens, med kvarte bølgelængders spring af den frekvens man lytter på, hvilket vil forårsage en varieret påvirkning af impedansen ind, og dermed VSWR, som følgelig vil give anledning til forskellig følsomhed og variation i signalets amplitude.

Når en tråd er termineret, har den samme impedans ved alle frekvenser - teoretisk set i al fald – men forholdene kan påvirke dette noget, dog vil den stadig være langt mere stabil, end uden terminering!

Herefter har du tre billeder, dels Antenne Terminator alene, dels i opstilling med jordspyd og så jordspyd med kabel.

NOTE: Der vil i løbet af januar 2024 komme et lignede men kraftigere jordspyd på programmet!

