

OZ0PC: 400W_MINIBOX_1:1 CMC BALUN (revideret udgave)

Dansk design og produktion!

Frekvensområde:	1-55MHz
Max. Effekt:	400W SSB
VSWR:	Bedre end 1:1,5 (typisk under 1:1,25)
CM undertrykkelse:	Ved 1MHz, > 20dB Ved 10MHz, > 35dB Ved 20MHz, > 25dB Ved 35MHz, > 20dB Ved 55MHz, >18dB
Omsætningsforhold:	1:1 (50 Ohm til 50 Ohm)
Tilslutning Coax:	2 stk. UHF bøsning SO239
Boks materiale:	ABS, IP65
Mål, L x B x H:	63 x 58 x 38 mm, eks. UHF bøsninger
Vægt:	160 g.

Pris per 2024-05-21: **DKK 284,-** Eks. forsendelse.

Bestilling/Køb: Via mail, oz0pc@oz0pc.dk

Produkt Beskrivelse:

400W 1:1 CMC Balun er etableret til brug ved common mode problemer i antenneinstallation og anlæg, og skal placeres tæt på antennes impedanstransformer, og kan ligeledes placeres tæt på radioens antennestik, og boksen kan vendes vilkårligt.

Boksen er som det fremgår ovenfor, IP65 tæt, og kan således godt anvendes udenfor, hvis du har behov for det, og den kan fastgøres til plant underlag med 2 stk. skruer, under låget – HUSK i givet fald, når du har taget låget af, at få spændt skruerne i låget korrekt igen, og uden snavs på pakningen!

NOTE: Skrue sæt med plugs kan tilkøbes ved bestilling, for DKK 10,00.

