

QRP_20W 1:49 UNUN:

Dansk produceret!

| | |
|--------------------------|--|
| Frekvensområde: | 1,5-30MHz |
| Max. Effekt: | 20W SSB |
| VSWR: | Typisk bedre end 1:2 Ved 1,5 MHz: 1:1,7 Ved 7,2 MHz: 1:1,65 Ved 14,3 MHz: 1:1,7 Ved 30 MHz: 1:1,5 Lavest ved ca. 29,3 MHz: 1:1,5 Højest ved ca. 3,5 MHz: 1:1,8 |
| Omsætningsforhold: | 1:49 (50Ohm til 2450Ohm) |
| Koax tilslutning: | BNC bøsning |
| Ant. og Gnd tilslutning: | 2 x 4 mm Bananbøsning med omløber og fint tværhul |
| Bokstype/tæthed: | ABS, IP67 |
| Mål, L x B x H: | 63 x 57 x 38 mm, eks. tilslutninger. |
| Vægt: | 150g. |
| Vægmontage mulig: | Kan monteres på plan væg med to skruer, ved at aftage låg. |

Pris per 2024-02-01:

DKK 419,-

Bestilling/Køb:

Via mail, oz0pc@oz0pc.dk

Betaling ved bestilling

Via MobilePay til +45 2274 8009 (eller via Bank efter aftale)

Beskrivelse:

1:49 UnUn er beregnet anvendt til en afstemt ½ bølge endepunktsfødte tråd, men det anbefales at montere en god Coax Choke, til at isolerer radioen fra antennen mod mulig grundloop.

En sådan antenne kalder ikke på radialer, men det anbefales at sikre en god jordforbindelse, da en sådan medvirker til at beskytte dit udstyr, især hvis du køre med lang tråd, som har lettere ved at opfange statisk elektricitet, der typisk opstår ved uvejr med stærk vind.

