

OZ0PC_MATCH BOX FOR END-FEED HF-ANTENNE:

Dansk produceret!

Frekvensområde:	1,5-55 MHz
Max. Effekt:	200W SSB
VSWR:	1,5:1
Omsætningsforhold:	9:1 (450 Ohm til 50 Ohm)
Tilslutning Coax:	UHF bøsning SO239 <i>Se NOTE!</i>
Tilslutning Antenne:	2 x M5 skrue med vingemøtrik
Ophæng:	Kan skrues fast eller ophænges med nylonwire
Boks materiale:	ABS, låg med pakning
Vægt:	190 gram.
Mål, L x B x H:	122 x 62 x 42mm ex. bøsning og tilslutningsskruer

Pris per 01.05.2024: **DKK 319,-**

NOTE: Kan leveres med N-Jack, spørg om pris!

Bestilling/Køb: Via mail, oz0pc@oz0pc.dk

Produkt Beskrivelse:

Anvendelse –

Denne Match Box er udviklet til mit "Match Box Antenne kit" med endepunktsfødte trådanter, men kan også sælges som enkeltstående produkt til brug sammen med selvarrangeret trådanter.

Match Box kan i alle tilfælde anvendes i forbindelse med "mobil" rejseantenne, eller som fastmonteret i sommerhuset eller andet sted, og sammen med diverse random længder af endepunktsfødte dipol antenner, som typisk matcher omkring 450Ohm.

OBS! Boksen har to drænhuller på siden med UHF bøsning, og skal have denne side nedad.

