

OZ0PC: 400W_MINIBOX_1:1 BALUN

Dansk design og produktion!

Frekvensområde:	1-55MHz
Max. Effekt:	400W SSB
VSWR:	Bedre end 1:1,5 (typisk under 1:1,25)
CM undertrykkelse:	1-30 MHz, bedre end -50dB, fra 30 MHz gradvis reduceret til -30dB ved 55MHz,
Omsætningsforhold:	1:1 (50 Ohm til 50 Ohm)
Tilslutning Coax:	2 stk. UHF bøsning SO239
Boks materiale:	ABS, IP65
Mål, L x B x H:	63 x 58 x 38 mm, eks. UHF bøsninger
Vægt:	160 g.

Pris per 24.11.2023: **DKK 269,-** *Eks. forsendelse.*

Bestilling/Køb: Via mail, oz0pc@oz0pc.dk

Produkt Beskrivelse:

400W 1:1 Balun er etableret til brug ved common mode problemer i antenneinstallation og anlæg, og skal placeres tæt på ekstern tuner, hvis en sådan er indkoblet, ellers tæt på radioens antennestik, og boksen kan vendes vilkårligt.

Boksen er som det fremgår ovenfor, IP65 tæt, og kan således godt anvendes udenfor, hvis du har behov for det, og den kan fastgøres til plant underlag med 2 stk. skruer, under låget – HUSK i givet fald, når du har taget låget af, at få spændt skruerne i låget korrekt igen, og uden snavs på pakningen!

NOTE: Skruer sæt med plugs kan tilkøbes ved bestilling, for DKK 10,00.

